

Félicitations pour votre achat d'un produit Smartlight « le choix durable »

Lisez attentivement cette notice avant de démarrer toute intervention.

A réception du colis veuillez l'ouvrir devant votre transporteur, merci de refuser tout colis endommagé.

Le transport des cartons d'écrans doit se faire à la verticale.

Lors du déballage du colis de votre écran vous devez avoir :

- 1 écran appelé « cabinet »
- 1 câble d'alimentation type « power con » 1.50m
- 1 câble RJ45/RJ45 – 1.50m
- 1 accessoire d'accroche entre écran « 4 trous »
- 1 accessoire d'accroche entre écran « 2 trous »
- 1 sachet de boulonnerie (M8 six pans fixation entre les écrans – M8 fraisée fixation dos écrans)
- 2 ou 4 plaques de finition latérale 0.50m (selon modèle)
- 1 ou 2 plaques de finition dos (selon modèle)
- 1 clé « six pans »
- 1 plan de montage

Test écran atelier :

Chaque cabinet d'écran doit être testé à son arrivée dans vos ateliers (voir schéma "test atelier") en cas de problème suivre la procédure SAV Smartlight.

Le non-respect de cette obligation entraîne la nullité de la garantie. (CF : CGV Smartlight)

Préconisation avant l'installation sur site :

- Assurez-vous d'avoir de l'internet afin de configurer votre lecteur média sur site ou un partage de connexion 4G avec votre PC portable.
- Une alimentation électrique en adéquation avec la puissance de vos écrans.
- Assurez-vous que l'espace dédié aux dit matériels sera libéré lors de votre installation.
- Nous vous recommandons un film anti-UV à placer devant vos écrans.
- Outillage requis : visseuse avec embout PZ3 – clé six pans D 06/08 – clés plates D 13 – D 17 – D22.

Démarrage de l'installation :

Lors du démarrage de l'installation sur site, vous devez toujours travailler hors tension jusqu'à la mise en service et porter vos EPI - (Équipements de protection individuelle)

Pose en suspension :

L'installation de la barre d'accroche « hanging bar » doit être impérativement de niveau, ensuite procéder à la fixation des écrans par rangée horizontale en utilisant les guides d'accroches (photo) puis boulonner les écrans au fur et à mesure, merci de vérifier à chaque assemblage qu'il n'y ait aucun écart entre les écrans en partie latérale, haute et basse.

Après votre première rangée, passer à la rangée suivante avec la même méthode jusqu'à la totalité de votre écran.

Pose en suspension Eco :

Hanging bar économique l'accroche entre les cabinets ne suffit pas, prévoir un encadrement. (Non fourni).

Pose sur pied :

Cf doc dans le carton « pied »

Installer, impérativement, des filins de sécurité (non fourni), placés entre l'écran et le plafond et ou le mur afin de prévenir tout basculement de l'écran. Le non-respect de cette obligation entraîne la nullité de la garantie. Smartlight ne pourra, en aucun cas être tenue responsable d'accident si le filin de sécurité n'a pas été posé.

Assemblez au sol le (ou les) support « pied » entre eux,

Ensuite procéder à la fixation des écrans par rangée horizontale en les boulonnant au fur et à mesure, merci de vérifier à chaque assemblage qu'il n'y ai aucun écart entre les écrans en partie latérale, haute et basse.

Après votre première rangée , passez à la rangée suivante avec la même méthode jusqu'à la totalité de votre écran.

Ne pas monter à plus de 2m de hauteur sur ce type de pied.

Câblage de votre écran :

Merci de suivre le plan de câblage (plan de câblage "écrans série 3") et de respecter la numérotation (dans le cas où vous ne respectez pas le schéma de câblage à la lettre, nous ne pourrons prendre la main, à distance pour vous aider).

Chaque écran doit être branché « câble 220v » en parallèle en respectant la puissance de votre ligne porteuse.

EX : 4 écrans de 1000 watts soit 4000 watts / 240 volts = 16.6 ampères

Pour calculer votre ligne porteuse merci de prendre en compte la section du câble livré (3X2.5mm²).

Raccorder ensuite le câble RJ45/RJ45 en commençant par l'écran 01.

Câblage de votre boîtier d'émission (MCTRL300C/600C)

Vous devez alimenter votre boîtier d'émission MCTRL300C ou MCTRL600C en 220v (câble fournis).

Vous devez brancher votre câble de 20m RJ45/RJ45 entre la sortie 1 (out 1) de la box MCTRL300C ou MCTRL600C et votre écran 01

Câblage de votre lecteur multimédia (LS423)

Vous devez alimenter votre lecteur multimédia LS423 avec son transformateur (fourni par nos soins)

Vous devez brancher le câble « HDMI/DVI » entre la sortie HDMI du lecteur média et l'entrée de votre boîtier d'émission MCTRL300C ou MCTRL600C.

Vous devez insérer la mini carte SD 8GB dans l'emplacement prévu à cet effet.

Après l'installation de l'application « Brightauthor » (téléchargeable sur : [Télécharger ici](#))

Ouvrir l'application : suivre les instructions du manuel « Brightauthor » ([Télécharger ici sur notre Cloud](#))

Câblage internet :

Si vous souhaitez prendre la main à distance ou créer des plannings horaires sur votre lecteur multimédia, vous devez relier le câble Ethernet/réseau (non fourni) sur l'entrée RJ45 prévu à cet effet.

Votre écran est prêt à être configuré.

Configuration de votre écran :

Brancher le câble USB entre votre ordinateur (portable de préférence) et votre boîtier d'émission (MCTRL300C/600C) (câble fourni par nos soins).

Installation du logiciel sur votre bureau (CD fourni par nos soins ou téléchargeable sur notre

cloud : [Télécharger ici](#))

Installation de « TeamViewer » téléchargeable sur notre cloud : [Télécharger ici](#)

Après l'installation du logiciel :

Ouvrir l'application : suivre les instructions du manuel « Smart LCT » (fournis par nos soins ou

téléchargeable sur notre cloud : [Télécharger ici](#))

Bonne programmation.

Consignes de sécurité

ATTENTION

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVANT D'INSTALLER VOTRE ECRAN, LISEZ IMPÉRATIVEMENT TOUTES LES INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS CETTE PRÉSENTE NOTICE. AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez ou raccordez un appareil électrique.

Lors de la construction de votre structure, travaillez dans un espace dégagé et balisé.

Mesures de sécurité générale avant d'installer votre écran.

1. Vérifiez que votre écran et ses accessoires n'ont pas subi de dommage lors du transport. Si vous constatez qu'un élément a été endommagé, même légèrement, prenez contact avec Smartlight.
2. Le montage et le raccordement doivent être réalisés en respectant les normes de sécurité et électriques en vigueur. Portez les EPI (Équipements de protection individuelle). Travaillez dans un espace dégagé.
3. Ne pas placer votre écran à proximité de produits inflammables (essence, huile, alcool, gaz, acide...).
4. Ne jamais placer votre écran à l'extérieur ou à proximité d'une source d'eau.
5. Attention au sens du détrompeur. Ne pas forcer sur les fiches de raccordement lors du câblage. Elles s'incèrent parfaitement dans leurs connections puis faire un petit mouvement de torsion jusqu'au "Clique". Risque de détérioration des alimentations si vous ne suivez pas cette consigne.
6. Pour les écrans sur pieds. La fixation au sol est indispensable de plus un filin de sécurité (non fourni) doit-être impérativement mis en place entre l'écran et le plafond et ou le mur afin de prévenir tout basculement de l'écran. Le non-respect de cette obligation

entraîne la nullité de la garantie. Smartlight ne peut être tenue responsable de tout accident.

7. Pour les écrans suspendus. La réalisation d'une étude par un cabinet spécialisé est indispensable afin de réaliser un cadre et de suspendre votre écran. Prendre en compte toutes les caractéristiques techniques de votre ensemble de cabinet (le poids, la taille, la nature du ou des supports, la section et ou la taille de l'élément choisi pour suspendre et encadrer l'ensemble...). Smartlight ne peut être tenue responsable de tout défaut de conception ou d'accident.
8. La mise en œuvre de votre écran n'est autorisée que pour la destination prévue et aux conditions présentes dans les instructions d'installation. Tout autre usage est exclu.
9. Aucune intervention ou transformation de votre écran ou de la structure n'est autorisée. Toute modification entraîne la nullité de la garantie.
10. Avant de brancher votre écran, assurez-vous que la tension électrique correspond à celle indiquée sur l'alimentation de l'appareil.
11. Lors de l'installation de votre écran ne le raccorder au secteur qu'après avoir terminé et effectué une vérification du câblage.
12. Toujours brancher votre écran sur une (ou plusieurs) ligne électrique dédiée, reliée à la terre, protégée par un interrupteur différentiel 30mA ainsi que d'un disjoncteur bipolaire (la puissance et le nombre de ligne sera déterminée par le nombre d'écran).
13. L'utilisation d'un dispositif contre les surtensions est recommandée (référence Smartlight : ZSURTENS (16 Ampères maximum). Tout dysfonctionnement dû à une surtension ne sera pris en garantie sans l'utilisation d'un dispositif de protection.
14. Ne jamais ouvrir votre écran lorsqu'il est sous tension.
15. Nous vous recommandons de faire vérifier votre dispositif, une fois par an, par un professionnel de l'enseigne.
16. Prévoyez un espace dégagé suffisant afin de votre écran ne soit pas au contact du public.
17. Prévenir de toute chute d'objet sur votre écran. Non couvert par la garantie.
18. Prendre les précautions nécessaires lors du dépoussiérage de votre écran afin de préserver les LED.
19. N'utilisez pas l'appareil :
 - ⚠ si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e)
 - ⚠ en cas de mauvais fonctionnement
 - ⚠ si l'appareil ou la structure a été endommagé de quelque façon que ce soit

Le non-respect des consignes entraîne la nullité de la garantie.

* SMARTLIGHT ne peut être tenu responsable des dommages provoqués lors de l'installation de la structure et de l'écran.

Pour la maintenance, questions ou dépannage :

Mail : Sav2@martlight-eu.com

Tél : 0033 2 35 200 700